

KORUMA SİSTEMLERİ

- ✓ AŞIRI SICAKLIK
- ✓ AŞIRI AKIM
- ✓ DÜŞÜK VOLTAJ
- ✓ DALGALANMA
- ✓ KAÇAK AKIM

TEKNİK BİLGİLER

Kullanım Şekli	Mobil
Koruma Sınıfı	IP 67
Gövde Malzemesi	PA6 30%GF
Nem Dayanımı	95%
Kablo Tipi	Tip 2
Kablo Uzunluğu	5 metre
Kullanım Sıcaklığı	-40 / +55
Uyarı İşareti	Kırmızı Led

IŞIK FONKSİYONLARI

- 🟢 — **Yeşil:** Ana besleme bağlandı
- 🟡 — **Mavi (Zayıf):** Şarja hazır
- 🟡 — **Mavi (Parlak):** Araç algılandı
- 🟡 — **Mavi (Yanıp-Sönen):** Şarj oluyor
- 🔴 — **Kırmızı:** Hata
- 🔴 — **Kırmızı (Yanıp-Sönen):** Sıcaklığa bağlı hata

Kırmızı ışık sürekli yanıyor, aşağıdaki hatalardan biri olabilir.

Toprak hatası veya CP (Araç-cihaz haberleşme hatası)

Sıcaklık 55 dereceyi aşarsa aşağıdaki adımlar gerçekleşir.

- 1- Kırmızı ışık (her 0.5 saniyede bir yanıp söner)
- 2- Sıcaklık 45 dereceye düşene kadar şarj duraklatılır
- 3- Bu durum 4 kez tekrarlanabilir
- 4- 4. tekrar sonrası kırmızı ışık 0,1 saniyede bir yanıp söner. Bu durumda elektrik bağlantısını kontrol edin.

VIEGO



BİZE ULAŞIN

✉ info@viego.com.tr



www.viego.com.tr

VIEGO

MOBİL ŞARJ CİHAZLARI

Aracınızı kolayca şarj etmenizi sağlayan mobil şarj cihazlarıyla güç yanınızda.

KOLAYCA Taşı ve Şarj Et



%100 YERLİ ÜRETİM

www.viego.com.tr

ÜRÜN SEÇENEKLERİ

3,7 kW 16A Monofaze Mobil Şarj Cihazı

Ürün Kodu: 3516-415-0600
Amper: 6A - 16A
Voltaj: 200/250 V AC
Giriş Frekansı: 50/60 Hz
Boyut: Genişlik: 91 / Yükseklik: 224 / Derinlik:55,5
Ağırlık: Ortalama 2,5 kg

7,4 kW 32A Monofaze Mobil Şarj Cihazı

Ürün Kodu: 3532-425-0600
Amper: 6A - 32A
Voltaj: 200/250 V AC
Giriş Frekansı: 50/60 Hz
Boyut: Genişlik: 92 / Yükseklik: 254 / Derinlik: 66,5
Ağırlık: Ortalama 3,75 kg

11 kW 16A Trifaze Mobil Şarj Cihazı

Ürün Kodu: 3516-435-0600
Amper: 6A - 16A
Voltaj: 380/415 V AC
Giriş Frekansı: 50/60 Hz
Boyut: Genişlik: 92 / Yükseklik: 254 / Derinlik: 66,5
Ağırlık: Ortalama 3,75 kg

22 kW 32A Trifaze Mobil Şarj Cihazı

Ürün Kodu: 3532-445-0600
Amper: 6A - 32A
Voltaj: 380/415 V AC
Giriş Frekansı: 50/60 Hz
Boyut: Genişlik: 92 / Yükseklik: 254 / Derinlik: 66,5
Ağırlık: Ortalama 4,3 kg

11/22 kW 32A Trifaze Mobil Şarj Cihazı

Ürün Kodu: 3532-495-0300
Amper: 16A ya da 32A
Voltaj: 380/415 V AC
Giriş Frekansı: 50/60 Hz
Boyut: Genişlik: 92 / Yükseklik: 254 / Derinlik: 66,5
Ağırlık: Ortalama 4,3 kg

3,7 kW Mobil Şarj Cihazı



Enerji Girişi:
1x16A Fiş



Enerji Çıkışı:
Tip 2 Monofaze Priz



***Ev:**
Electric Vehicle
(Elektrikli Araç)

7,4 - 11 - 22 kW Mobil Şarj Cihazı



Enerji Girişi:
CEE Norm Düz Fiş



Enerji Çıkışı:
Tip 2 Trifaze Priz



Lütfen Dikkat!
Enerji girişleri aşağıdaki gibidir:

7,4 kW için: 3x32A Fiş
11 kW için: 5x16A Fiş
22 kW için: 5x32A Fiş

11/22 kW Mobil Şarj Cihazı



Enerji Girişi:
CEE Norm 5x32A Fiş



Enerji Çıkışı:
Tip 2 Trifaze Priz



Geçiş Düğmesi

Lütfen Dikkat!
yalnızca 11/22 kW
(3532-495-0300)
üründe mevcuttur.

Adaptörler

Adaptörler, mobil şarj cihazlarını kullanacağınız sırada "uygun normda priz" bulunamaması ihtimaline karşı sunulmuş bir önlemdir.

Seyahatleriniz sırasında; farklı normda şebeke prizleri ile de aracınızı şarj edebilmek için, bagajınızda en az 1'er adet adaptör bulundurmanız önerilir.



Cihaz Bağlantısı: 5x32A CEE Norm Priz
Şebeke Bağlantısı: 1x16A Fiş
Ürün Kodu: 3590-100-0000



Cihaz Bağlantısı: 5x32A CEE Norm Priz
Şebeke Bağlantısı: 3x16A CEE Norm Fiş
Ürün Kodu: 3590-140-0000



Cihaz Bağlantısı: 5x32A CEE Norm Priz
Şebeke Bağlantısı: 5x16A CEE Norm Fiş
Ürün Kodu: 3590-150-0000



Cihaz Bağlantısı: 5x32A CEE Norm Priz
Şebeke Bağlantısı: 3x32A CEE Norm Fiş
Ürün Kodu: 3590-160-0000